

Leistungen an Hausanschlüssen und deren zugehörigen Hausanschluss-Sicherungen mit zugeordneten Wohneinheiten angelehnt an DIN 18015



für Leistungen in kW bis	Absicherung in der Hausanschluss-Sicherung	Wohneinheiten
5	1 x 25 A	-
15	3 x 25 A	-
25	3 x 36 A	1 bis 2
30	3 x 50 A	3 bis 5
40	3 x 63 A	6 bis 10
50	3 x 80 A	11 bis 14
60	3 x 100 A	15 bis 20
80	3 x 125 A	21 bis 26
100	3 x 160 A	27 bis 35
125	3 x 200 A	36 bis 45
140	3 x 225 A	
155	3 x 250 A	

Der Baukostenzuschuss gemäß NAV vom 01.11.2006 §11 Abs.3 beträgt nach derzeitiger Berechnung 100,00 €/kW zuzüglich der derzeit gültigen Umsatzsteuer.

Beispiel: Ein Hausanschluss soll von 3 x 36 A auf 3 x 63 A verstärkt werden.

Berechnung: Siehe Liste oben, 3 x 36 A = 25 kW und 3 x 63 A = 40 kW

Gem. NAV § 11 Abs. 3 sind die ersten 30 kW BKZ-frei woraus folgt
 $(40 \text{ kW} - 30 \text{ kW}) \times 100,00 \text{ €/kW} = 1.000,00 \text{ €}$

Demnach hat der Kunde einen BKZ von 1.000,00 € zuzüglich der derzeit gültigen Umsatzsteuer für die Verstärkung von 3 x 36 A auf 3 x 63 A zu zahlen.

Coburg 18.10.2007
 SÜContact Netz, Ridder